

Windows / Garder la connexion en sortie de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant un certain temps tout en laissant allumé, il arrive qu'il perde la connexion Internet. Vous devez alors redémarrer Windows pour résoudre le problème. Il y a plus simple ...



agrandir la photo

Cette panne est sans doute provoquée par la mise en veille du PC. Ce dernier désactive un des composants nécessaires à l'accès Internet, probablement la carte réseau, et ne parvient pas à le réactiver lors de la reprise de la session. Pour régler le problème, ouvrez le **Panneau de configuration** (menu **Démarrer, Paramètres**) puis cliquez sur **Réseau et Internet** et ensuite sur **Centre réseau et partage**. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**, puis faites un clic droit de la souris sur votre connexion Internet (**Connexion au réseau local**) pour ouvrir le menu **Propriétés**. À l'onglet **Gestion du réseau**, sélectionnez **Client pour les réseaux Microsoft**, puis cliquez sur **Configurer**. Placez-vous sur l'onglet **Gestion de l'alimentation** et décochez la case **Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie** et validez enfin par **OK**. Notez que si votre ordinateur est un portable, il est possible que cette manipulation réduise l'autonomie de la